


### Abmessungen



FL 13



FL 21

Technische Daten	FlexiCable Kabeleinführungen					Multi-A													
Lieferumfang	■ 1 Metallrahmen mit vormontierter Membran. ■ 1 Dichtung ■ Hardware					-													
	Typ	Abmessungen der Platten (mm)		Effektive Abmessungen des Kabeleingangs (mm)	Bestell-Nr.	Abmessungen (mm)			Anzahl Kabeleinführungen	Durchmesser der Kabeleinführung (Ø mm)							Bestell-Nr.		
		Breite (A)	Tiefe (B)			H	W	D		13	14	15	16	18	21	30			
	C	245	130	178 x 63	NSYTLCEME	Typ FL13													
	D	345	130	278 x 63	NSYTLDEME	20	135	47	7	-	-	4	-	-	3	-	NSYAECPFLA7		
	E	445	130	378 x 63	NSYTLME				10	6	-	-	4	-	-	-	NSYAECPFLA10		
	F	545	130	478 x 63	NSYTLFME	Typ FL21													
	G	495	220	428 x 153	NSYTLGME	25	215	86	25	-	16	-	-	6	-	3	NSYAECPFLA25		
	D (1)	345	130	-	2 x NSYTLDEME				33	-	24	-	-	9	-	-	NSYAECPFLA33		
	E (1)	445	130	-	2 x NSYTLME														
<div><div><p>Montieren Sie FlexiCable auf Ihren Schrank S3D.</p></div><div><p>Bohren Sie mit dem Schraubendreher ein Loch.</p></div><div><p>Schieben Sie das Kabel durch das FlexiCable und stellen Sie die Installation fertig.</p></div></div>						<div><div><p>NSYAECPFLA7</p></div><div><p>NSYAECPFLA10</p></div><div><p>NSYAECPFLA25</p></div><div><p>NSYAECPFLA33</p></div></div>													

(1) Schaltschrank mit 2 Kabeleinführungsplatten.